ГЕНЕРАТОР ТА ІНВЕРТОР – ДЖЕРЕЛА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ!

Під час відключень електроенергії головне – не допустити пожежі та отруєння чадним газом



Через відключення електроенергії дедалі більше родин використовують бензинові й дизельні генератори, інвертори та блоки безперебійного живлення. Але неправильне користування ними – це ризик пожежі, ураження електричним струмом та отруєння чадним газом. Нагадуємо основні правила безпеки, які радять рятувальники ДСНС.

Генератор:

- купуйте лише сертифіковані моделі в ліцензованих точках продажу та дотримуйтеся інструкції виробника;
- встановлюйте генератор тільки назовні (бажано під навісом) на рівному майданчику на відстані не менше 6 м від будівель, вікон, дверей і автомобілів; біля суцільної негорючої стіни без вікон – не ближче 1 м;

- ніколи не вмикайте генератор у підвалі, гаражі чи будь-якому закритому приміщенні – він виділяє чадний газ, який не має запаху й смертельно небезпечний;
- заправляйте генератор лише після вимкнення й повного охолодження двигуна; під час заправки не палити та не користуватися відкритим вогнем;
- зберігайте пальне окремо, у спеціальних щільно закритих каністрах, на відстані не менше 10 м від будівель і автомобілів, подалі від дітей;
- підключення до домашньої мережі має виконувати кваліфікований електрик; використовуйте якісні подовжувачі без пошкоджень і не перевищуйте потужність генератора;
- оберігайте генератор від дощу, снігу та вологи – дотик до мокрого генератора може призвести до ураження струмом;
- не об'єднуйте кілька генераторів у ланцюг і не допускайте до працюючого генератора дітей та тварин.

Встановіть у домі датчик чадного газу. За перших ознак отруєння (головний біль, нудота, запаморочення, сонливість) негайно вийдіть на свіже повітря й телефонуйте «103».

Інвертори та блоки безперебійного живлення:

- обирайте сертифіковані пристрої; самодіяльні збірки з випадкових акумуляторів і несертифікованих інверторів – вогненебезпечні;
- не перевантажуйте пристрій: сумарна потужність приладів не має перевищувати допустиму; не підключайте до ДБЖ потужні нагрівальні прилади (обігрівачі, чайники, фени);
- не закривайте вентиляційні отвори, не накривайте пристрій і не ставте його впритул до меблів, штор та інших горючих матеріалів;
- встановлюйте у сухому провітрюваному місці, подалі від води, батарей опалення та прямого сонця;
- не користуйтеся пошкодженими пристроями й кабелями; не залишайте акумулятори на зарядці без нагляду на ніч;
- у разі перегріву, диму чи запаху гару негайно вимкніть пристрій з мережі й за можливості винесіть його в безпечне місце; не гасіть електрообладнання під напругою водою.

Якщо загорівся генератор чи інвертор:

- негайно телефонуйте «101» або «112», назвіть адресу та що горить;
- знеструмте пристрій;
- за можливості загасіть вогонь вогнегасником (для генератора – класу В) або накрийте щільною ковдрою;
- якщо вогонь не вдається загасити або є сильне задимлення – залиште приміщення й чекайте на рятувальників.

Бережімо життя та здоров’я себе й рідних!

У разі пожежі чи небезпечної ситуації телефонуйте «101» або «112».